



**Casa do Radioamador de Ribeirão Preto**  
Serviço de Utilidade Pública - Lei Municipal nº1615, 19 de agosto de 1965  
Estação: PY2ERA - Casa do Radioamador de Ribeirão Preto

**Faixa do Cidadão PX Clube de Ribeirão Preto**  
QAP 36 AM/USB Frequência: 27.365MHz

**Tabela de frequências 11m PX Rádio do Cidadão - COBRA 148 GTL (PTT Frontal)**

CB LOW DIM		
DIG	CANAL	FREQUÊNCIA
01	01	26.965 MHz
02	02	26.975 MHz
03	03	26.985 MHz
04	04	27.005 MHz
05	05	27.015 MHz
06	06	27.025 MHz
07	07	27.035 MHz
08	08	27.055 MHz
09	09	27.065 MHz
10	10	27.075 MHz
11	11	27.085 MHz
12	12	27.105 MHz
13	13	27.115 MHz
14	14	27.125 MHz
15	15	27.135 MHz
16	16	27.155 MHz
17	17	27.165 MHz
18	18	27.175 MHz
19	19	27.185 MHz
20	20	27.205 MHz
21	21	27.215 MHz
22	22	27.225 MHz
23	23	27.255 MHz
24	24	27.235 MHz
25	25	27.245 MHz
26	26	27.265 MHz
27	27	27.275 MHz
28	28	27.285 MHz
29	29	27.295 MHz
30	30	27.305 MHz
31	31	27.315 MHz
32	32	27.325 MHz
33	33	27.335 MHz
34	34	27.345 MHz
35	35	27.355 MHz
36	36	27.365 MHz
37	37	27.375 MHz
38	38	27.385 MHz
39	39	27.395 MHz
40	40	27.405 MHz

PA LOW DIM		
DIG	CANAL	FREQUÊNCIA
23	41	27.415 MHz
26	42	27.425 MHz
27	43	27.435 MHz
28	44	27.445 MHz
PA LOW BRT		
23	105	28.055 MHz
26	106	28.065 MHz
27	107	28.075 MHz
28	108	28.085 MHz
CB HI NOR		
15	45	27.455 MHz
16	47	27.475 MHz
17	48	27.485 MHz
18	49	27.495 MHz
19	46	27.465 MHz
20	52	27.525 MHz
21	53	27.535 MHz
22	54	27.545 MHz
23	57	27.575 MHz
24	55	27.555 MHz
25	56	27.565 MHz
26	58	27.585 MHz
34	50	27.505 MHz
35	51	27.515 MHz
CB LOW NOR		
15	15	26.815 MHz
16	13	26.835 MHz
17	12	26.845 MHz
18	11	26.855 MHz
19	10	26.825 MHz
16	9	26.875 MHz
20	8	26.885 MHz
21	7	26.895 MHz
22	6	26.905 MHz
23	3	26.935 MHz
24	5	26.915 MHz
25	4	26.925 MHz
26	2	26.945 MHz
30	1	26.825 MHz

CB LOW BRT		
DIG	CANAL	FREQUÊNCIA
01	60	27.605 MHz
02	61	27.615 MHz
03	62	27.625 MHz
04	64	27.645 MHz
05	65	27.655 MHz
06	66	27.665 MHz
07	67	27.675 MHz
08	69	27.695 MHz
09	70	27.705 MHz
10	71	27.715 MHz
11	72	27.725 MHz
12	74	27.745 MHz
13	75	27.755 MHz
14	76	27.765 MHz
15	77	27.775 MHz
16	79	27.795 MHz
17	80	27.805 MHz
18	81	27.815 MHz
19	82	27.825 MHz
20	84	27.845 MHz
21	85	27.855 MHz
22	86	27.865 MHz
23	89	27.895 MHz
24	87	27.875 MHz
25	88	27.885 MHz
26	90	27.905 MHz
27	91	27.915 MHz
28	92	27.925 MHz
29	93	27.935 MHz
30	94	27.945 MHz
31	95	27.955 MHz
32	96	27.965 MHz
33	97	27.975 MHz
34	98	27.985 MHz
35	99	27.995 MHz
36	100	28.005 MHz
37	101	28.015 MHz
38	102	28.025 MHz
39	103	28.035 MHz
40	104	28.045 MHz